



CMS - SMS RELÉ

CMS-10ACDF/DC

ALAPEGYSÉG SMS-relé, ANALÓG mA

- 6 digitális/analóg bemenet
- 4 átváltható relé kimenet
- Időzített kimeneti jel
- Riasztás feszültség esésénél
- távoli hozzáférés



TERMÉKLEÍRÁS

Az idők során az SMS vált az egymással való kommunikációnk egyik leggyakoribb módszerévé, és egy SMS-relével Ön is tud kommunikálni alkalmazásaival.

A ComatReleco SMS-reléjével, a felhasználóbarát „Fast SMS Set” programmal és a mobiltelefon-szolgáltatójától kapott szokásos SIM-kártyával Ön is azonnal megkezdheti egységei felügyeletét és vezérlését. A relébemenetek egymástól függetlenek, és öt különböző mobiltelefonszámra tudnak SMS-üzenetet küldeni egyszerre vagy tetszés szerinti sorrendben.

Az SMS-relé beépített telefonkönyvében 50 mobiltelefonszám tárolható. Egy adott relékimenet egyszerűen aktiválható a kimenet aktiválásához engedélyezett telefonszámról érkező SMS-sel. A kimenet azután aktív marad vagy egy bizonyos ideig, vagy addig, amíg egy kikapcsoló SMS nem érkezik a relére.

Az SMS-ek szövegét és a kimenetet aktiváló szöveget egyedileg kell meghatározni a szoftverben.

Az SMS-relé a 7.1.2 firmware-ről távprogramozható az alábbi webhelyen: <http://www.sms-relay.com>

Hozzon létre egy fiókot a fenti hivatkozáson keresztül, és töltsse le az ingyenes „Fast SMS Set” szoftvert a „Downloads – Software – FAST SMS SET (Letöltések – Szoftver – FAST SMS SET) (4.0.0 verzió)” pontban.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott max. terhelés	20 A
Ajánlott páratartalom	5-95%
Bemenet típusa	2 db analóg (4–20 mA), 4 db digitális vagy analóg (triggerelési szint 9,5 V) (analóg 0–10 V)
Érintkezők száma	4
Felszerelés	DIN-sín/csavaros rögzítés
Felvett teljesítmény	4,2 W
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP20

Kilépés	4 átváltós érintkező 10 A /250 V AC-1
Lekapcsolási feszültség	250 V
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Mobilszolgáltató	Összes
Tömeg	290 g

