



MUTING DOBOZ

SG-M-CB

Készlet, csatlakozódoboz, max. 4 érzékelőhöz

- Plug & Play
- M12 csatlakozó
- Egyszerű beépítés



TERMÉKLEÍRÁS

Az SG-M-CB némítódoboz egycsatlakozópont a némítóérzékelő és a fényfüggönyközött. A némítóérzékelők M12 gyorscsatlakozóval csatlakoztathatók a némítódobozhoz; a némítóérzékelők és a némítódoboz közötti csatlakozókábelek több különböző méretben kaphatók. Négy csatlakozás áll rendelkezésre, amelyekhez – alkalmazástól függően – négy némítóérzékelő csatlakoztatható. Párhuzamosan, két érzékelő a fényfüggöny mindegyik oldalán két irányba vezetve, keresztbe, mindkét irányba vezetve vagy egy irányba vezetve (a veszélyes területről kifelé), ahol két érzékelő van párhuzamosan szerelve a fényfüggöny egyik oldalán.

A világítódiodák a megfelelő érzékelők állapotát mutatják. A némítódobozok a mellékelt szerelőkészlettel egyszerűen felszerelhetők a fényfüggönyre vagy a védőoszlopokra.



Mint a képen is látható, a némítóérzékelők gyorscsatlakozóval csatlakoztathatók a némítódobozhoz, ami csökkenti a szerelési időt.

Figyelem! A tartozékkábeleket csak a különálló optikai érzékelőkkel kell használni, kész némítókarak esetén nincs szükség rájuk.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Műanyag
Dimension (mm)	155 x 29.5 x 22 mm
IP-osztály	IP65
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Min. tárolási hőmérséklet

-25 °C

Min. üzemi hőmérséklet

-10 °C

