



## FXS IMPULZUSSZÁMLÁLÓ

FXS sorozat

FX4S-1P4

Számláló/idő relé 100-240V

# Autonics



- 1 vagy 2 mechanikus előbeállítás
- 4 vagy 6 számjegyű kijelző
- Számolási sebesség: 1cps/30cps/2kcps/5kcps
- Átkapcsolás számláló/időzítő között DIP-kapcsolóval
- DIP átkapcsolás a feszültség bemenet és a terhelés nélküli bemenet között

### TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt digitális számláló/időzítők

Az FXS sorozatú kompakt digitális számláló/időzítők integrált egységek, amelyek számláló és időzítő funkciókkal rendelkeznek. Az 1 cps, 30 cps, 2 kcps és 5 kcps számlálási sebességek különböző időbeállítási tartományokkal együtt állnak rendelkezésre. A különböző rendszerkonfigurációk pontos méréséhez és megjelenítéséhez rendelkezésre állnak a felfelé, a lefelé és a felfelé/lefelé számlálás módok. Az FXS sorozat 4 számjegyű és 5 számjegyű modellekben kapható, szabványos DIN méretben, szélesség 48 x magasság 48 mm.

Számolási sebességek : 1cps/30cps/2kcps/5kcps

Váltás a számláló és az időzítő üzemmód között a DIP kapcsoló segítségével

Váltás a feszültség bemenet (PNP) és a feszültség nélküli bemenet (PNP) között a DIP-kapcsolóval

Működési módok : előreszámlálás, visszashámlálás, előreszámlálás/visszashámlálás

Tizedespont beállítása, óra/perc/sec kijelzés a RESET billentyűvel

Számláló

20 bemeneti üzemmód, 18 kimeneti üzemmód

Időzítő

Különböző kimeneti üzemmódok (16 kimeneti üzemmód)

Különböző időbeállítási tartományok

- 5 számjegyű modellek : 0,01 másodperctől 9999,9 óráig

- 4 számjegyű modellek : 0,01mp-től 9999hr-ig

Kimeneti modell típusok : egyetlen előbeállítás, csak kijelző

Tápegység

- 100-240 VAC 50/60Hz (AC típus)

- 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC (AC/DC univerzális típus)