



KIEGÉSZÍTŐ MODULOK

Bővítő modul

88970235

Millenium 3 XR14 bővítés, 8 bemeneti, 6 kimeneti relé,
12 V DC

- Saját tápellátás
- MODBUS Master vagy Slave
- Digitális és analóg bővítmények
- Applikáció specifikus modulok

TERMÉKLEÍRÁS

A bővítőmodulokkal a logikai modulok be- és kimeneteinek száma egyszerűen és gyorsan igazítható a tényleges igényekhez. A maximális számú bővítéssel 30 bemenet és 20 kimenet érhető el. Megfelelő alapmodul esetén lehetőség van arra, hogy relé- és tranzisztorkimenetek is legyenek ugyanabban a bővítőegységben. Az XR modulok együtt használhatók az XN05 és XN06 hálózati kommunikációs modulal.

MŰSZAKI ADATOK

Bemenetek száma	8
Jóváhagyások	CE, CSA, RoHS, UL
Kimenet típusa	Relékimenetek
Kimenetek száma	6
Logikai 0 feszültségküszöb (DC bemenet)	3 V
Logikai 1 feszültségküszöb (DC bemenet)	7 V
Magasság	90 mm
Max. kapcsolófeszültség	250 V AC
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mélység	57,5 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Szélesség	72 mm
Tápfeszültség	12 V DC

